

## GYT-2000 多功能一体化交直流高压发生器

GYT-2000 的研制是专为电缆故障测试及对 10KV 以下电缆进行预防性试验而开发的一体机，由于接线简单使用方便而得到广大用户的喜爱。



### 仪器简介

GYT-2000 轻型多功能一体化遥控操作交直流高压发生器：采用一体化结构设计，体积小，重量轻，操作简单，工频升压、交直流高压均可使用，直流高压既可做高压电源又可做冲击高压电源，可对 35KV 以下电压等级的电力电缆故障进行检测以及对 10KV 以下电缆进行预试。遥控操作升压、降压、球间缝隙控制及电容、电缆剩余电荷的放电等，具有过流、过压保护装置和时间定时装置，并具有零位锁定等技术措施可避免误操作，确保本机和设备安全。

### 技术指标

脉冲高压输出：0~30KV

直流高压输出：0~70KV 最大输出电流：40mA

交流高压输出：0~50KV 最大输出电流：60mA（有效值）

电压电流指示误差：±2%

内置电容：1 $\mu$ F / 30KV 或 1.5 $\mu$ F/35KV 可外接电容

有线遥控距离：2m

重量：45kg

打造世界一流  
· 为中华民族骄傲

西安华傲承载我们的梦想  
—— 水、电、气测试仪器